

# Integração bancária - Parte 3 - Configuração

Para que o SIGA possa gerar um boleto e um arquivo de remessa com sucesso, os seguintes dados são necessários no cadastro de cada banco utilizado para emissão:

## 1. Multa e Juros

a) Informe o valor da multa e juros por dia de atraso em %.

2. Clique em "Mais Detalhes" para expandir o bloco de configuração CNAB, como na foto:

**BB CONCRETO**

Código \* 1

Nome \* BB CONCRETO

Agência/Dígito 0599 5

Conta/Dígito 48999 9

Chave Pix

Vinculado ao CNPJ CONSOLIDADO

Saldo inicial \* 0,00 Limite de crédito \* 0,00

Multa % a.m. \* 2,00 Juros % a.d. \* 0,03

Gerente

Ativo ?

Mais Detalhes

Salvar Cancelar

*Detalhe do cadastro dos bancos*

Ativo ?

Menos Detalhes

**Integração bancária**

---

Carteira/Variação

Código Cedente/Convênio

Código Transmissão

---

Layout SisCob

Sequencial arquivo SisCob

Nosso número (dedicado)

Protestar após (dias)  Dias

Texto padrão boleto  
NÃO RECEBER APÓS...  
SEU TEXTO PADRÃO PARA O BOLETO

Opções

Banco padrão SisCob

*Mais detalhes com as configurações da integração bancária*

### 3. Carteira / Variação

- em quase todos os casos, o banco vai lhe fornecer apenas o número da carteira de cobrança, por exemplo carteira **109** (Itau), ou carteira **9** (Bradesco).
- em poucos casos, como no Banco do Brasil, a carteira possui variações; se for este o seu caso, informe por exemplo **17/019** (carteira 17, variação 019).

### 4. Código do Cedente / Convênio

- a maioria dos bancos vai lhe informar junto com a carteira, o chamado código do cedente, que é um código interno do banco atribuído à sua conta.
- também conhecido como código do convênio, por exemplo, 5397777.
- caso o banco não trabalhe com este código (Itau por exemplo não possui código de convênio), coloque 999.

### 5. Código de Transmissão

- exclusivo para poucos bancos, exemplo Santander, digite aqui o que o seu gerente lhe informar.

### 6. Layout SisCob

- selecione preferencialmente o padrão CNAB400, que é o layout mais recente dos bancos.
- caso seu banco não possua padrão 400, selecione CNAB240.

### 7. Sequencial arquivo SisCob

a) o sistema possui um sequencial em comum para todos os bancos, este número vai dentro do arquivo CNAB, não pode ser repetido e é gerenciado pelo SIGA. Normalmente deve ser deixado em branco.

b) alguns bancos entretanto, não permitem numeração compartilhada, e exigem um sequencial único. Se for este o seu caso (exemplo Daycoval), digite aqui o primeiro número que o gerente lhe enviar, por exemplo 94532000. Daí para frente, o sistema vai utilizar exclusivamente este sequencial para o banco, e não o compartilhado.

## 8. Nosso número (dedicado)

a) semelhante ao item 7, informe aqui neste campo o primeiro número da faixa que o banco lhe atribuiu.

## 9. Protestar após (dias)

a) caso seu título seja protestável, informe aqui em quantos dias o banco deve remeter o título para protesto. Ao lado deste campo, informe se são dias "úteis" ou "corridos".

b) deixe zerado caso não deseje incluir protesto para os boletos emitidos neste banco.

## 10. Texto padrão

Digite aqui qualquer texto que você queira que seja impresso nos títulos.

**Dica:** alguns clientes nossos deixam o campo do protesto acima zerado (ou seja, o banco não enviará ao cartório), mas deixam um texto no boleto do tipo "PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS". Note que trata-se apenas de um **texto** e que, mantendo zerado o campo do protesto, o banco nunca receberá instrução de protesto do SIGA.

## TABELA :: Exemplos de Configuração para os principais bancos

BANCO	Código	Multa e Juros	Carteira Variação	Código Cedente Convênio	Código de transmissão	Layout SisCob	Sequencial arquivo	Nosso número (dedicado)	Protestar
Itau	341	2,00/0,05	109	999					3 corridos
Bradesco	237	3,00/0,33	9	53948339		CNAB400			3 úteis
Santander	033	2,00/0,01	5	0482430	45630130010	CNAB400			0 *
BB	001	5,00/0,03	17/019	3149065					0 *
Safra	422	2,00/0,03	1	131000781148		CNAB400	500		4 úteis

Daycova l	707	2,00/0,0 4	121	1906244 67102	1556556	CNAB400		945320 00	5 úteis
Sicoob	756	4,00/0,0 2	1/01	166282- 3		CNAB240			

\* campo de protesto zerado = não protestar

---

Revision #1

Created 2026-03-23 20:11:44 UTC by admin

Updated 2026-03-23 20:11:44 UTC by admin